



## Bedienungsanleitung Schreibschutz **DaTec**-Terminals

Alle mit **Windows XP Embedded** ausgelieferten **DaTec-Terminals** sind standardmäßig mit einem **Schreibschutz-Mechanismus** versehen, der direkte Schreibzugriffe auf die eingebaute Speicherkarte verhindert.

Dies bietet Ihnen folgende **Vorteile**:

1. **Unzulässig durchgeführte Änderungen am System** sind mit dem nächsten Neustart wieder aufgehoben. Installationen und Konfigurationen können nur von autorisierenden Personen durchgeführt werden.
2. Durch den Schreibschutz werden **Inkonsistenzen**, die durch **hartes Ausschalten** oder **Stromverlust** im **Dateisystem** auftreten können, abgefangen
3. Durch den Schreibschutz wird die **Lebensdauer** der eingebauten **Speichermedien** erhöht. Durch die fehlenden Schreibzugriffe auf die Speichermedien ist die Lebensdauer der Speicherkarten praktisch unbegrenzt

Der Schreibschutz kann wie folgt ein / ausgeschaltet werden:

### Über graphische Benutzeroberfläche

- a. Auf dem Desktop des Benutzer „Administrator“ (lokal) befindet sich das **Icon „Schreibschutz“**
- b. Über dieses Tool erfolgt die **Konfiguration** des Schreibschutzes. Beim ersten Start wird ein **Password** abgefragt. Geben Sie dies entsprechend ein.
- c. Über die Icons „Aktivieren“ und „Deaktivieren“ kann der Schreibschutz ein und ausgeschaltet werden. Bitte beachten sie, dass der Rechner nach Änderung des Schreibschutzes sofort neu startet.

In der Taskleiste wird über ein kleines Kreissymbol der Zustand des Schreibschutzes (Grün = aktiv, Rot = inaktiv) angezeigt